

راهنمای ورود اطلاعات در حافظه های ترازی TP-II و چاپگر صورتحساب DEP

الف- روش برنامه نویسی جهت وارد کردن اطلاعات در سربرگ فرم چاپی

پس از وصل کردن پرینتر به ترازو آنها را به برق وصل نموده و به ترتیب زیر عمل نمائید:

درحالی که کلید * را فشار داده اید دستگاه را روشن کنید تا صفحه نمایشگر بصورت زیر ظاهر شود

	PRINT	SET
--	-------	-----



توجه: نحوه دادن اطلاعات در بند چ توضیح داده شده است.

DATE	1	**
------	---	----



در این حالت شما میتوانید اطلاعات مربوط به تاریخ را تا ۱۲ حرف وارد دستگاه کنید.

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید

TEL	1	38
-----	---	----



در این حالت شما میتوانید اطلاعات مربوط به تلفن را تا ۱۶ عدد وارد دستگاه کنید

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید

STORE	1	**
-------	---	----



اطلاعات مربوط به عنوان و آدرس فروشگاه را که میتواند تا ۲۴ حرف باشد وارد دستگاه کنید.

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید

GATE	1	**
------	---	----



محل استقرار و یا شماره غرفه را که می تواند تا ۶ حرف باشد وارد دستگاه کنید.

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید

SCALE	1	**
-------	---	----



در این حالت اطلاعات مربوط به شناسائی و با شماره ترازو که میتواند تا ۶ عدد باشد وارد دستگاه کنید.

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید

nAt	1	**
-----	---	----



در این حالت اطلاعات مربوط به کد ملی کشور خود که میتواند تا ۳ عدد باشد و کد ایران که عدد ۶۲۶ میباشد بصورت TARE 32 TARE 36 وارد نمائید

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید

REG	1	**
-----	---	----



در این حالت اطلاعات مربوط به کد ملی کاربر که میتواند تا ۹ رقم انتخاب شود و در بارکد چاپ صورتحساب نیز چاپ گردد وارد میشود در صورتیکه کد ملی ندارید ارقام مورد نظر را 00 انتخاب کنید.

با فشار دادن کلید * وارد مرحله بعدی می شوید



در این حالت عمل وارد کردن اطلاعات سربرگ تکمیل شده است و برای همیشه در صورت حساب چاپ میگردد فقط توجه داشته باشید تاریخ هر روز باروشن نمودن دستگاه وارد گردد.

	END	
--	------------	--

ب- روش برنامه نویسی در حافظه های مستقیم

۱- دستگاه را روشن میکنیم تا بصورت روبرو نمایش داده شود

0.000	0	0
--------------	----------	----------

0.000	7000	0
--------------	-------------	----------

۲- به کمک صفحه کلیدها قیمت مورد نظر مثلاً ۷۰۰۰ ریال را به دستگاه می دهیم

Addr	0	0
-------------	----------	----------

۳- کلید MW را فشار دهید

Item	1	65
-------------	----------	-----------

۴- حال کلید حافظه مستقیم یک که مورد نظر است را فشار دهید

Item	10	A5
-------------	-----------	-----------

۵- اکنون اطلاعات مربوط به نام کالا را تا ۱۵ حرف وارد می کنید

توجه کنید، اگر نام کالا از ۱۵ حرف کمتر باشد الباقی حروف را تا عدد ۱۵ با ۰۰ پر نمائید

0.000	0	0
--------------	----------	----------

۶- در خاتمه کلید MW را فشار می دهید

دستگاه آماده برای گرفتن اطلاعات حافظه بعدی است به این ترتیب شما می توانید تا ۱۴ حافظه مستقیم صفحه کلید را پر کنید.

0.000	0	0
--------------	----------	----------

پ- روش برنامه نویسی در حافظه های غیر مستقیم

دستگاه را روشن می کنیم تا بصورت روبرو نمایش داده شود

0.000	9600	0
--------------	-------------	----------

قیمت مورد نظر را به کمک صفحه اعداد وارد میکنید. مثلاً ۹۶۰۰ ریال

Addr	0	
-------------	----------	--

حال کلید MW را می زنید

Addr	40	0
-------------	-----------	----------

شماره حافظه مثلاً ۴۰ که مورد نظر است را به دستگاه وارد می کنیم

0.000	0	0
--------------	----------	----------

حال کلید MW را فشار می دهید تا قیمت مورد نظر در حافظه ۴۰ ثبت گردد

به این ترتیب شما می توانید قیمت ۱ الی ۱۸۵ حافظه غیر مستقیم را بکمک اعداد مربوط به آن حافظه ها وارد دستگاه نمائید

ت- روش فراخوانی قیمت در حافظه های غیر مستقیم

دستگاه را روشن می کنیم تا بصورت زیر نمایش داده شود

0.000	0	0
--------------	----------	----------

0.000	40	0
--------------	-----------	----------

حال کد حافظه مورد نظر مثلاً ۴۰ را به دستگاه وارد نمایید

0.000	9600	0
-------	------	---

کلید MR را فشار می دهید تا قیمت حافظه ۴۰ ظاهر شود

سپس کالا را روی سینی ترازو بگذارید و کلید + را فشار دهید تا در صورت حساب مشتری قیمت کالای حافظه غیرمستقیم ۴۰ جمع گردد.

ج- شرح امکانات خاموش کردن اتوماتیک دستگاه و مدار چراغ سبز پشت صفحه نمایش BACK-Light

در حالی که کلید ZERO را فشار داده اید دستگاه را روشن کنید

	U-SET	
--	-------	--

حالت اولیه نمایش صفحه

که بلافاصله بصورت روبرو درمی آید .

A-OFF	NO	
-------	----	--

در این حالت دستگاه همیشه روشن خواهد بود

کلید TARE را فشار دهید

A-OFF	10	
-------	----	--

دستگاه بعد از ۱۰ دقیقه اتوماتیک خاموش می شود

کلید TARE را فشار دهید

A-OFF	30	
-------	----	--

دستگاه بعد از ۳۰ دقیقه اتوماتیک خاموش می شود

کلید TARE را فشار دهید

A-OFF	60	
-------	----	--

دستگاه بعد از ۶۰ دقیقه اتوماتیک خاموش می شود

حال به کمک کلید ZERO به مرحله بعدی می روید

در این حالت لامپ سبز نشانگر خاموش است

E-L	OFF	
E-L	ON	

با انتخاب on، لامپ سبز همیشه

دهید

کلید TARE را فشار روشن است

در این حالت لامپ سبز تا ۳ ثانیه روشن است

E-L	3	
-----	---	--

دهید

کلید TARE را فشار

در این حالت لامپ سبز تا ۵ ثانیه روشن است

E-L	5	
-----	---	--

کلید TARE را فشار

کلید TARE را فشار دهید در این حالت لامپ سبز تا ۱۰ ثانیه روشن است

E-L	10	
-----	----	--

کلید TARE را فشار دهید در این حالت لامپ سبز همیشه روشن است

E-L	ALL-ON	
-----	--------	--

حال به کمک کلید ZERO وارد مرحله بعدی شوید

در حالت عادی وضعیت خاموش پارسنگ برای دستگاه در نظر گرفته شده است

tArEd	PLU	OFF
-------	-----	-----

شما می توانید مقدار پارسنگ برای هر حافظه مستقیم را

tArEd	PLU	ON
-------	-----	----

کلید TARE را فشار دهید

بدستگاه وارد کنید

چ- توضیحات در مورد نحوه دادن اطلاعات به دستگاه:

هنگام پرکردن سربرگ و یا نام کالا در حافظه ها شما بایستی کلیه اطلاعات را توسط کدحروف که شامل حروف و یا اعداد است بدستگاه بدهید. در آخر صفحه جدولی وجود دارد که تمام حروف و اعداد در آن به کمک دو عدد و یا یک حرف و یک عدد بصورت کد در آمده اند. اعداد مورد استفاده از صفر تا نه است که از همان ارقام صفحه کلید استفاده میشود و برای چاپ حروف از کلیدهای توضیح داده شده در زیر استفاده خواهد شد.

TARE : برای انتخاب کد بعدی	MR : حرف D	MODE : حرف A
ZERO : برای انتخاب کد قبلی	+ : حرف E	TTP CALL : حرف B
* : برای رفتن به مرحله بعدی	- : حرف F	PAY : حرف C

مثال (۱) فرض کنید می خواهیم تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۹ را در فرم سربرگ وارد کنید

پس از اینکه مطابق آنچه شرح داده شده نمایشگر دستگاه در حالت DATE قرار گرفت به ترتیب ارقام و اعداد زیر را بدستگاه داده و پس از دادن هر کد که شامل دو رقم است کلید TARE را می زینید تا دستگاه آماده دریافت کد بعدی باشد.

00 → 00 → 30 → 2F → 30 → 37 → 2F → 32 → 38 → 33 → 31

* حتماً فضاهای خالی کلمات اضافه با 00 پر شود

مثال ۲) فرض کنید می خواهیم عنوان شرکت نامی تراز را در فرم سربرگ وارد کنید

پس از اینکه مطابق آنچه شرح داده شد نمایشگر دستگاه در حالت **STORE** قرار گرفت بترتیب اعداد و ارقام زیر را بدستگاه

داده پس از دادن هر کد که شامل دورقم است کلید **TARE** را می زنید تادستگاه آماده دریافت کد بعدی باشد می تواند شامل

۲۴ حرف باشد

78 → 6F → A7 → 53 → B9 → 49 → B5 → C1 → 55 → 6F → 48 → 70 → 00
00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00

مثال ۳) فرض کنید می خواهیم عنوان نام کالا در حافظه شماره یک را بنام سیب سرخ وارد نمائید.

همانگونه که در بند ب ردیف ۵ توضیح داده شد شما می توانید ۱۵ حرف جهت نام کالا انتخاب کنید و بروش زیر وارد نمائید:

77 → C2 → 48 → 77 → 6F → 66 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 → 00 →
00 → 00 → 00

پس از دادن هر کد که شامل دورقم است کلید **TARE** را فشار دهید.

خواهشمند است در صورت مواجهه با هرگونه اشکال و سؤال از واحد خدمات پشتیبانی شرکت نامی تراز با شماره تلفن

۰۴-۸۸۷۴۶۶۸۰ تماس حاصل فرمائید.